

Instrukcja Ajazz AK820

Funkcje diod LED

1. Dioda "C": Włączony Caps Lock

Włącz Caps Lock a zaświeci się dioda "C". Wyłączając funkcję Caps Lock, wyłączy się dioda "C".

2. Dioda "W": Blokada przycisku Win

Aby zablokować przycisk WIN, naciśnij przyciski "FN" oraz "Win". Po zablokowaniu przycisku "Win" aktywuje się dioda "W". Po dezaktywowaniu funkcji, dioda zgaśnie.

3. Dioda "OS": identyfikacja systemu.

Po podłączeniu do komputera Mac, dioda "OS" zaświeci się. Dla systemu Windows dioda pozostaje zgaszona.

Zmiana podświetlenia

Naciśnij jednocześnie "FN" i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego drugorzędną funkcję:

Klawisze funkcyjne		Funkcja
FN \		Zmiana trybu podświetlenia (20 trybów)
FN ↑		Zwiększ jasność
FN ↓		Zmniejsz jasność
FN ←		Zmiana kierunku
FN →		Zmiana kierunku
FN -		Zmniejszenie prędkości
FN =		Zwiększenie prędkości
FN x		Włączenie/wyłączenie podświetlenia
FN "spacja"		Przytrzymaj przez 3 sekundy a podświetlenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych
FN	1	Tryb FPS - podświetlenie WASD i strzałek
FN	2	Tryb LOL - podświetlenie Q,W,E,R,D,G,F,B,V,L-Ctrl,L-Alt,Tab,Spacja,1-6,Esc

FN	3	Tryb Office - podświetlenie 26 liter oraz paru znaków specjalnych
FN	,	Nagranie/zapisanie trybu podświetlenia dla trybów "1", "2", "3"

Dodatkowe funkcje

Naciśnij jednocześnie "FN" i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego drugorzędną funkcję:

Kombinacja		Windows	Mac
FN	F1	Media Player	Jasność -
FN	F2	Głośność -	Jasność +
FN	F3	Głośność +	Mission Control
FN	F4	Wyciszenie	Console
FN	F5	Stop/Playing Jasnośćpodświetlenia klawiatury -	
FN	F6	Poprzedniutwór Jasnośćpodświetlenia klawiatury +	
FN	F7	Play/Pause Poprzedniutwór	
FN	F8	Następnyutwór Play/Pause	
FN	F9	E-mail Następnyutwór	
FN	F10	Przeglądarka Wyciszenie	
FN	F11	Mójkomputer Głośność-	
FN	F12	Kalkulator Głośność+	
FN	A	Zmień system na Mac	
FN	S	Zmień system na Windows (ustawienie fabryczne)	
FN	Home	Ins	
FN	Del	ScrLk	
FN	PgUp	Prts	
FN	PgDn	Pause	